

## Data Logger

ARCLK-DLG-1000

# Geleceğin Enerjisinden Yüksek Performans

Arçelik Data Logger, güneş enerjisi santrallerindeki tüm Arçelik inverterlerin tek bir profil üzerinden kolay ve güvenilir şekilde izlenebilmesini sağlar.



### Kullanıcı Dostu Tasarım

Pratik ve kolay kurulum. Akıllı sayaç entegrasyonu.



### Yüksek Sayıda Cihaz Bağlama Opsiyonu

Tek data logger'a 80 adete kadar Arçelik inverter bağlama kapasitesi.

## Teknik Özellikler

Tip tanımı		ARCLK-DLG-1000
<b>Cihaz Yönetimi</b>		
Yönetilebilen Maksimum Cihaz Sayısı*		80 adet
<b>İletişim Verileri</b>		
Kuzey Yönlü İletişim		
WLAN		WLAN x1; 2,4 GHz
LAN		LAN x 1; 10 / 100 / 1000 Mbps
Güney Yönlü İletişim		
RS485		COM x 3; 1.000 m
Ethernet		1
Diğer		
Digital / Analog Input / Output		DI x 4; DO x 2
<b>Etkileşim</b>		
LED		LED Indicator x 4 – COM 1~3, Kuzey yönlü iletişim
WEB		Embedded Web
USB		USB 2.0 x 1
RST		1
<b>Genel Veriler</b>		
DC Güç Besleme		12 V~24 V / 2A
Enerji Tüketimi		Standart 8 W, Maks. 15 W
Çalışma Sıcaklığı Aralığı		-40°C ... +60°C
Depolama Sıcaklığı		-40°C ... +70°C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)		%5 ... %95
Maksimum Çalışma Rakımı		4.000 m
Koruma Derecesi		IP20
Boyutlar (E / Y / D)		240 / 126 / 42 mm
Ağırlık		453 g
Montaj Türü		Duvara Montaj, DIN Raylı Montaj, Masaüstü Montaj

\* Her 485 iletişim arayüzü 30 invertöre veya 1 akıllı sayaca bağlanabilir.